

舞台照明設備

苫小牧市民会館

〒053-0018 北海道苫小牧市旭町 3-2-2
TEL 0144(33)7191 FAX 0144(33)7194

■ディスプレイ

▽Cue プラズマディスプレイ×1

▽SETTING (レベル) カラーCRTディスプレイ×1

▽SET UP カラーCRTディスプレイ×1

■外部記憶装置 3.5 インチ 1 Mbytes FDD×2

■SETTING 用キーボード 1 式

■SET UP 用キーボード α ニューメリックキーボード

■バックアップシステム CPU デュアルシステム

■ワイヤレスコントローラー 送信器×1 受信器×2
(309MHz 帯使用)

■コモス対応

ホール照明設備概要

■設備容量	500KVA
■調光方式	位相制御方式
■舞台調光器	3Kw×420台／6Kw×24台
■客席調光器	6Kw×6台
■舞台負荷回路数	450回路

照明操作卓

TOSHIBA-T5000

■制御チャンネル数	512ch
■記憶シーン数	最大1000シーン
■パート分割数	10パート
■パート手動再生/MIXING ウィール	10本
■パッチ場面数	6場面
■プリセットフェーダーch	100ch×3段切り替えで300ch×1段
■A/Bクロスフェーダー	1組
■サブマスターフェーダー	20本
● エフェクト機能 (最大4パターン同時実行可能)	
▽パターン数	20パターン
▽ステップ数	1パターンあたり30ステップ
▽時間	0.1～9.9秒 0.05秒単位
■ムーブウィール (IN/OUT)	1組
■手動ムーブフェーダー (UP/DOWN)	1組
● 時間軸記憶	
▽フェードイン/フェードアウトタイム	0～999.9秒 0.1秒単位
▽ディレイタイム	0～999.9秒 0.1秒単位
▽ウエイトタイム	0～999.9秒 0.1秒単位

舞 台 照 明 設 備

- アッパーホリゾンライト 500w×15灯 12回路 6色
- ロアホリゾンライト 300w×22灯 60A.12回路 6色
- 第4サスペンションライト 20A・30A・C型各1ヶ口 36回路
 - ▽PARライト SPHⅡ型 1000W (丸茂) 12台
 - ▽FQB型 1500W (丸茂) 9台
- 第3サスペンションライト 20A・30A・C型各1ヶ口 36回路
 - ▽FQH型 1000W (丸茂) 20台
- 第2ボーダーライト 150W×88灯・4色 サス切替え12回路
 - ▽2BC 20A・30A・C型各1ヶ口 24回路
 - ▽FQH型 1000W (丸茂) 20台
- 第2サスペンションライト 20A・30A・C型各1ヶ口 36回路
 - ▽FQH型 1000W (丸茂) 20台
- 第1ボーダーライト 150W×88灯・4色 12回路
- 第1サスペンションライト 20A・30A・C型各1ヶ口 36回路
 - ▽FQH型 1000W (丸茂) 22台
 - ▽LNC型 500W (丸茂) 2台
- プロセニウムボーダーライト 200W×100灯 4色 サス切替え12回路
- プロセニウムサスペンションライト 20A・30A・C型各1ヶ口 36回路
 - ▽FQH型 1000W (丸茂) 12台
 - ▽CSQ型 1000W (丸茂) 1台
- 上下トーマンタルライト 20A・C型2ヶ口 3回路

- 上下フロントライト 30A・C型2ヶ口 64回路
 - ▽LNH型 1000W (丸茂) 32台
 - ▽LNC型 1000W (丸茂) 32台

■シーリングライト 30A・C型1ヶ口 43回路

▽LNC型 1500W (丸茂) 37台

▽ECLQ型 2000W (丸茂) 5台

■フットライト 100W×120灯 (上下共通) 30A・C型4ヶ口×2 4回路

■上下花道フットライト 100W×36灯 2回路

▽フロアーコンセント切替 30A・C型2ヶ口 2回路

■フロアーコンセント

▽舞台前 30A・C型1ヶ口×2
30A・C型2ヶ口×2
30A・C型3ヶ口×2 } 12回路

▽上下舞台袖 30A・C型2ヶ口×2
30A・C型3ヶ口×2
30A・C型4ヶ口×10 } 50回路

▽舞台後 30A・C型2ヶ口×2
30A・C型3ヶ口×6 } 22回路

▽LH上下 60A・C型3ヶ口×2 12回路

■客席ミラーボール

▽MB—45型 (RDS) 1台

■センターピンスポットライト

▽3001SR型-3000W クセノンピンスポットライト (ウシオユーテック)
..... 2台

▽3002SR型-3000W クセノンピンスポットライト (ウシオユーテック)
..... 2台